

あれば便利…がきっと見つかる

# レンタルのソオイ

ご利用はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本 社：079-281-5454  
 広 畑：079-236-3605  
 加古川：079-425-2857

## インバータ発電機


### 高性能をコンパクトに凝縮。

扱いやすく、ハイパワー低燃費のインバータ発電機。



#### High Power GENERATOR HPG3000i

- インバーター
- エコミースイッチ
- 周波数切替
- オイルセンサー
- 直流出力
- リコイルスターター
- 超低騒音
- 4サイクルエンジン
- 段階み可



#### 仕様

型 式	HPG3000i	
交 流	周波数 (Hz)	50/60切換式
	定格出力 (KVA)	3.0
	最大出力 (KVA)	3.3
	電 圧 (V)	100
直 流	電 流 (A)	30
	電 圧 (V)	12
エンジン	電 流 (A)	8
	型番	LC170F-3
	排気量 (cc)	212
	燃 料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	9
	エンジンオイル容量 (L)	0.6
	推奨エンジンオイル	SAE10W-30
	推奨エンジンオイル等級	API分類SE級以上
連続運転可能時間	点火プラグ型番	BPR6ES (NGK)
	負荷時 (h)	6
寸 法	1/4負荷時 (h)	11
	全 長 (mm)	④484
	全 幅 (mm)	③420
質 量 (kg)	全 高 (mm)	⑤417
		34
過電流保護装置	DC直流	無ヒューズ過電流保護装置
	AC直流	インバータ過負荷保護プログラム制御
並列運転		無
騒音値	音圧レベルdB (A) 3/4負荷	68.5 (7m)
	音響パワーLwA (dB) *1	90
国土交通省指定*97基準		超低騒音型

\*1 音響パワーレベル LwA の測定基準は ISO3744 に準ずる試験環境での測定となります。

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

●30Aコンセント対応の差し込みプラグはアメリカン電機株式の3312R-L5を使用して下さい。

#### ●インバータ発電機

3kVAの高出力インバータ発電機。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。

#### ●省エネ設計

負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。燃料のムダを減らします。

#### ●機能的な操作パネル

出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。

#### ●堅牢なガードフレーム

万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。

