

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソイ

ご利用はお近くの「レンタルのソイ」へ

本社: 079-281-5454
 広畑: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857

エンジン発電機 EGI200

定格出力 2kVAで 2000Wまで使用できる

連続運転可能時間※
約4時間～約9.5時間

※定格出力時～1/4 定格出力時(省エネモード)の値

電源のない場所での電気機器の使用に

豊富な機能

50/60 Hz の
周波数切換スイッチ

スイッチの切換で50Hz/60Hz
どちらの機器も使用できます。

直流シガーソケット
(12V)

8Aまでのシガーソケット対応
機器が使用できます。
(シガーソケット使用時は、省エ
ネモードスイッチはOFFにし
てください。)



出力リセットボタン(AC出力)

過負荷により発電機が停止した際に、
出力リセットボタンを押すと再始動します。

省エネモードスイッチ

負荷に応じて回転数を制御。
燃費の向上、騒音の抑制ができます。

持ち運べる
軽量

19.8kg

商品仕様

モデル		EGI200	
本体	電圧調整方式	インバーター式	
	始動方式	リコイルスターター(手動)	
	発電機形式	多極界磁回転型	
	交流	定格出力※1	2kVA
		定格出力周波数	50Hz/60Hz
		定格電圧	単相 100V
		定格電流	20A
		出力端子	アース付コンセント
	直流	定格電圧	12V
		定格電流	8A
出力端子		シガーソケット	
寸法(長さ×幅×高さ)	512mm×315mm×447mm		
形式	フルカバータイプ		
質量(乾燥時)	19.8kg		
騒音レベル	67 - 76dB(A)/LWA※2		
エンジン	原動機形式	空冷 4ストローク単気筒 OHV	
	総排気量	79mL	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	5L	
	潤滑油容量	0.4L	
	エンジン潤滑油	4サイクル専用オイル	
	点火プラグ	CR6HSA (NGK)	
付属品	・プラグレンチ ・⊕⊖ドライバー ・オイルジョッキ		

※1 標高が高い所で使用すると出力が低下します。

※2 1/4 定格出力(省エネモード)～定格負荷の値です。




良質な電気を供給できるインバーター制御で、様々な用途に使える

使用器具

照明、テレビ、パソコン、
電熱器、ラジオ など

電動工具類(電子回路付きも可)

モーター類: 冷蔵庫、掃除機、洗濯機、
ポンプ など



※電動工具類、モーター類の一部は起動電流が大きく使用できないことがあります。この場合は使用器具会社に相談ください。